

ZENworks 2017 Update 1

ZENworks Appliance 部署和管理参考手册

2017 年 7 月

法律声明

有关法律声明、商标、免责声明、担保、出口和其他使用限制、美国政府权限、专利政策以及 FIPS 合规性的信息，请参见 <https://www.novell.com/company/legal/>。

Copyright © 2016 Micro Focus Software Inc. 保留所有权利。

目录

关于本指南	5
1 概述	7
2 系统要求	9
3 设备部署	11
3.1 部署设备	11
3.2 配置设备设置	11
4 ZENworks 配置	13
4.1 配置第一个主服务器	13
4.1.1 嵌入式 Sybase SQL Anywhere 数据库配置	15
4.1.2 远程 Sybase SQL Anywhere 数据库配置	15
4.1.3 Microsoft SQL Server 数据库配置	16
4.1.4 Oracle 服务器数据库配置	18
4.2 配置其他主服务器	19
4.3 日志	20
5 设备管理	21
5.1 Ganglia 配置	21
5.1.1 启用 Ganglia 监视功能	22
5.2 Ganglia 监视	22
5.3 网络	23
5.4 时间	23
5.5 储存	23
5.6 系统服务	23
5.6.1 启动、停止或重新启动系统服务	24
5.6.2 将系统服务设置为自动或手动启动	24
5.7 防火墙	24
5.8 管理口令	24
5.9 现场增补程序	25
5.10 联机更新	25
5.11 关闭和重新启动 ZENworks Appliance	26
6 ZENworks 系统管理	27
6.1 ZENworks 配置	27
6.2 终端和文件资源管理器	29
6.2.1 终端	29
6.2.2 文件资源管理器	30
6.3 日志	31
6.4 日志配置	31
6.5 ZENworks 控制中心	32

关于本指南

本《ZENworks Virtual Appliance 部署和管理参考手册》可帮助您将 ZENworks Appliance 部署到 ZENworks 支持的虚拟基础架构并对其进行配置。

本指南中信息的组织结构如下：

- ◆ 第 1 章“概述”（第 7 页）
- ◆ 第 2 章“系统要求”（第 9 页）
- ◆ 第 3 章“设备部署”（第 11 页）
- ◆ 第 4 章“ZENworks 配置”（第 13 页）
- ◆ 第 5 章“设备管理”（第 21 页）
- ◆ 第 6 章“ZENworks 系统管理”（第 27 页）
- ◆ 附录 A“查错”（第 33 页）

适用对象

本指南的适用对象为 ZENworks 管理员。

反馈

我们希望收到您对本手册和本产品中包含的其他文档的意见和建议。请使用联机文档每页底部的用户意见功能。

其他文档

ZENworks 还有采用 PDF 和 HTML 格式的其他支持文档，可供您了解并实施本产品。有关其他文档，请参见 [ZENworks 文档网站](#)。

1 概述

ZENworks 可作为虚拟设备部署到支持的虚拟基础结构中。ZENworks Appliance 构建在自定义的 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 基础之上，已预装了 ZENworks，因此可帮助节省操作系统许可成本。

部署后，便可以使用基于 Web 的易用控制台来配置 ZENworks。此外，使用该控制台还可以维护 ZENworks Appliance 和执行基本任务，例如，执行命令、启动和停止服务、查看日志、上载和下载文件。

您还可以调整基本服务器设置，以及监视服务器性能。有了这款新的 ZENworks Appliance，迁移到 ZENworks 新主要版本的过程变得简单很多。

Appliance 支持 root 和 zenadmin 用户。root 用户对设备和 ZENworks 拥有所有特权。zenadmin 用户对设备拥有某些特权，对 ZENworks 拥有所有特权。

root 用户具有以下特权：

- ◆ **对设备**
 - ◆ Ganglia 配置
 - ◆ Ganglia 监视
 - ◆ 网络
 - ◆ 时间
 - ◆ 储存
 - ◆ 系统服务
 - ◆ 防火墙
 - ◆ 管理口令
 - ◆ 现场增补程序
 - ◆ 联机更新
 - ◆ 关闭和重新启动 ZENworks Appliance
- ◆ **对 ZENworks**
 - ◆ ZENworks 配置
 - ◆ 终端和文件资源管理器
 - ◆ 日志
 - ◆ 日志配置
 - ◆ ZENworks 控制中心

zenadmin 用户具有以下特权：

- ◆ **对设备**
 - ◆ Ganglia 配置
 - ◆ Ganglia 监视

- ◆ 系统服务
- ◆ 管理口令
- ◆ 现场增补程序
- ◆ 联机更新
- ◆ 关闭和重新启动 ZENworks Appliance
- ◆ **对 ZENworks**
 - ◆ ZENworks 配置
 - ◆ 终端和文件资源管理器
 - ◆ 日志
 - ◆ 日志配置
 - ◆ ZENworks 控制中心

2 系统要求

ZENworks Appliance 是一个 64 位 (x86_64) 虚拟机。以下部分提供了将 ZENworks Appliance 部署到虚拟基础架构的要求：

表 2-1 ZENworks Appliance 要求

项目	要求
超级管理程序	<p>下列虚拟机环境中可以部署 ZENworks Virtual Appliance:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ VMware Workstation 6.5◆ VMware ESXi 5.x 和 6.x◆ Microsoft Hyper-V Server Windows 2012、2012 R2 和 2016◆ SLES 12 和支持包上的 XEN◆ SLES 11 SP4 和支持包上的 XEN◆ Citrix XenServer 5.x、6.2 和 6.5
虚拟机配置	<p>ZENworks Appliance 需要的最低配置如下（默认情况下会预配置）：</p> <ul style="list-style-type: none">◆ RAM: 最少 8 GB◆ 磁盘空间: 最少 60 GB◆ CPU 核心数: 2 <p>ZENworks 需要两个硬盘。一个大小为 60 GB 的硬盘是设备上预先配置的，使用 SLES 12 SP1 操作系统。另一个硬盘大小至少需为 15 GB，应该由您添加以储存 ZENworks 数据。</p> <p>您可以根据自己的要求，在部署 ZENworks Appliance 之后增加预先配置的磁盘空间。</p>
IP 地址	服务器必须具有静态 IP 地址或永久租用的 DHCP 地址。
数据库	<p>ZENworks Appliance 预装了 Sybase SQL Anywhere 数据库。不过，您可以选择其他满足数据库要求的受支持数据库。</p> <p>有关详细信息，请参见《系统要求》中的“数据库要求”。</p>
管理浏览器	<p>下面是设备控制台支持的 Web 浏览器：</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Internet Explorer 11◆ Firefox 38.5 到 45.5 版本◆ Edge◆ Chrome 55 及更高版本◆ Firefox ESR 版本 38.5 和 45.5◆ Firefox 50 及更高版本

项目	要求
支持的语言	<p data-bbox="730 218 1050 247">下面是设备控制台支持的语言：</p> <ul data-bbox="756 273 979 659" style="list-style-type: none"><li data-bbox="756 273 884 302">◆ 英语 - en<li data-bbox="756 315 868 344">◆ 法语 - fr<li data-bbox="756 357 884 386">◆ 德语 - de<li data-bbox="756 399 916 428">◆ 意大利语 - it<li data-bbox="756 441 868 470">◆ 日语 - ja<li data-bbox="756 483 963 512">◆ 葡萄牙语（巴西）<li data-bbox="756 525 979 554">◆ 简体中文 - zh_CN<li data-bbox="756 567 979 596">◆ 繁体中文 - zh_TW<li data-bbox="756 609 932 638">◆ 西班牙语 - es

3 设备部署

要部署 ZENworks Appliance，请执行下列小节中的任务：

- ◆ 第 3.1 节“部署设备”（第 11 页）
- ◆ 第 3.2 节“配置设备设置”（第 11 页）

3.1 部署设备

要部署 ZENworks Appliance，请执行以下操作：

- 1 确保要部署 ZENworks Appliance 的虚拟机满足第 2 章“系统要求”（第 9 页）中所列的要求。
- 2 从 [Novell 下载](#) 网站下载 ZENworks Appliance 文件，或下载分割成多个文件的 ZENworks Appliance ZIP 文件并创建开放式虚拟化存档 (OVA) 文件。

根据您的超级管理程序，下载下列任一文件：

- ◆ **VMware ESXi**：下载 .ova 文件。
- ◆ **Microsoft Hyper-V**：下载 .vhd 文件。
- ◆ **SLES 12 上的 Xen Server**：下载 xen.tar.gz 文件。

- 3 使用下载的 (.ova、.vhd 或 xen.tar.gz) 文件将 ZENworks Appliance 部署到超级管理程序。

- 4 对创建的虚拟机生成快照。

保存虚拟机在特定时间点的状态和数据。快照可在发生配置故障时节省时间。

- 5 部署 ZENworks Appliance 后，必须添加一块大小至少为 15 GB 的硬盘用于储存 ZENworks 数据，然后再打开虚拟机。

您可以根据内容的需要，在部署 ZENworks Appliance 之后增加预配置的磁盘空间。

- 6 继续执行下一任务：[第 3.2 节“配置设备设置”（第 11 页）](#)。

3.2 配置设备设置

要配置设备设置，请执行以下操作：

- 1 在“许可协议”页上，选择所需的许可证语言和键盘语言，然后单击接受。
- 2 在“口令和时区”页面中指定以下信息，然后单击下一步：
 - ◆ **“Root 口令”和“确认”**：ZENworks Appliance 的 root 口令。
 - ◆ **“zenadmin 口令”和“确认”**：ZENworks Appliance 的 zenadmin 口令。
 - ◆ **NTP 服务器**：外部网络时间协议 (NTP) 服务器的 IP 地址或 DNS 名称。
建议根据虚拟基础架构准则设置 NTP 服务器。
 - ◆ **可选 NTP 服务器**：外部网络时间协议 (NTP) 服务器的 IP 地址或 DNS 名称。
 - ◆ **地区**：本地区域。
 - ◆ **时区**：本地时区。

- 3 在“网络设置”页面中，您可以：
 - ◆ **选择静态 IP 地址：** 如果选择此选项，请执行步骤 4。
 - ◆ **选择 DHCP IP 地址：** 如果选择此选项，请输入主机名称，然后单击下一步。
- 4 在“网络设置”页面中指定以下信息，然后单击下一步：
 - ◆ **主机名：** 与设备 IP 地址关联的完全限定的域名 (FQDN)。例如 server.domain.com。
必须能够解析主机名，否则 ZENworks 中的某些功能将无法正常工作。服务器名称必须满足 DNS 的要求，否则 ZENworks 登录将失败。可接受的字符包括字母 a-z（大小写）、数字和连字符 (-)。
 - ◆ **使用 DHCP 获取 IP 地址：** 选择此选项会使用 DHCP 地址获取 IP 地址。如果您选择此选项，**IP 地址**和**网络掩码**将被禁用。
 - ◆ **IP 地址：** 服务器必须具有静态 IP 地址或永久租用的 DHCP 地址。
 - ◆ **网络掩码：** 与设备 IP 地址关联的网络掩码。
 - ◆ **网关：** ZENworks Appliance 所在子网网关的 IP 地址。
 - ◆ **DNS 服务器：** 网络的主要 DNS 服务器的 IP 地址。
 - ◆ **可选 DNS 服务器：** 网络的主要 DNS 服务器的 IP 地址。
 - ◆ **域搜索：** 默认会显示您在**主机名**字段中指定的域。
 - ◆ **可选域搜索：** 备用域。

如果部署后您未添加硬盘，系统将会显示警告讯息。在这种情况下，您需要关闭虚拟机，添加硬盘，打开虚拟机，然后继续执行 [步骤 2](#)。
- 5 在“数据储存位置”页上，校验您添加的新硬盘。
- 6 单击**配置**。

设备配置完成后会显示一个 URL。使用该 URL (https://<FQDN>:9443) 可以管理设备和配置 ZENworks。
- 7 继续执行下一任务：[第 4 章“ZENworks 配置” \(第 13 页\)](#)。

4 ZENworks 配置

以下各节提供了具体的配置流程：

- ◆ 第 4.1 节“配置第一个主服务器”（第 13 页）
- ◆ 第 4.2 节“配置其他主服务器”（第 19 页）
- ◆ 第 4.3 节“日志”（第 20 页）

4.1 配置第一个主服务器

这适用于全新安装 ZENworks 的方式。在将 ZENworks Appliance 部署到虚拟机后，请执行以下步骤为第一个主服务器配置 ZENworks Appliance：

- 1 在支持的 Web 浏览器中启动该 URL。
该 URL（https://<FQDN>:9443 或 https://<IP 地址>:9443）显示在设备控制台上。
- 2 选择所需的语言。如果 Web 浏览器支持选定的语言，则它会以该语言显示，否则将以英语显示。有关信息，请参见第 2 章“系统要求”（第 9 页）中的[支持的语言](#)。
- 3 使用您在执行第 3.2 节“配置设备设置”（第 11 页）中的[步骤 2](#)时指定的 root 或 zenadmin 身份凭证登录到 ZENworks Appliance。

当您首次登录时，系统会提示您配置 ZENworks Appliance。

- 4 确认是否符合“配置 ZENworks 管理区域”页上的先决条件。

您应该根据自己要使用 ZENworks 的方式，准备好完成配置所需的信息。

第一个主服务器的要求：

- ◆ 新 ZENworks 管理区域的唯一名称。它会帮助您轻松识别是否在该区域中配置了多个区域。
- ◆ 一个支持的数据库，具体取决于您要管理的设备数量。
- ◆ 证书颁发机构配置

ZENworks 服务器需要使用一个证书来进行安全通讯。ZENworks 支持内部和外部证书。如果您要使用内部证书，ZENworks 会自动生成该证书。如果您要使用外部证书，可以使用 ZENworks 或组织特定的方法生成证书签名请求 (CSR)，然后获取签名的证书。

CSR 是用户通过安全套接字层 (SSL) 数字证书应用程序提供给证书颁发机构 (CA) 的加密文本。CA 将会验证 CSR，然后颁发签名证书。

- 5 如果您希望 ZENworks 生成 CSR，请单击[生成 CSR](#)。

如果您从此页生成了 CSR，私用密钥将会储存在服务器上。

在配置 ZENworks 时，需要一个签名的服务器证书、私用密钥和 CA 证书。要获取签名的服务器证书，需要生成 CSR 并由 CA 验证。

5a 请指定以下信息。

- ◆ **常用名 (CN)：**ZENworks 主服务器的完全限定的域名。此名称应与 URL 中的服务器名称匹配，如此浏览器才会接受证书以进行 SSL 通讯。例如 mail.novell.com。

- ◆ **组织 (O):** 组织名称。
- ◆ **组织单元 (Organizational Unit, OU):** 组织单位名称, 例如某个部门或分支机构。
- ◆ **城市或区域 (L)**
- ◆ **州或省 (ST)**
- ◆ **国家或地区:** 双字母国家或地区代码。例如 US。
- ◆ **密钥长度:** 所需密钥长度可为 1024 或 2048。

5b 单击生成, 然后下载 CSR。

6 对于管理区域类型, 选择**如果这是第一个主服务器**, 然后单击**配置第一个主服务器**。

7 指定以下内容:

- ◆ **区域名:** 唯一的管理区域名称。区域名称最多可包含 20 个字符, 并且不能包含空格和特殊字符, 例如 (@ \$ [] / : * ? | > < " & % { } ; ^ + () ! ~ `)。区域名称显示在 ZENworks 控制中心中。
- ◆ **口令:** 用于登录 ZENworks 控制中心的管理员口令。该口令必须至少包含六个字符。
- ◆ **确认口令:** 使用此字段来确认口令。如果两个口令不匹配, 当您单击**下一步**后, 系统会显示错误讯息。此时您必须重新输入正确的口令。
- ◆ 选择所需的数据库类型。需要使用相同数据库类型的两个数据库实例来储存 ZENworks 数据和审计数据。

请根据管理区域中的设备数量, 遵照以下数据库准则来选择最合适的数据库:

- ◆ 如果您的设备为 3,000 个或更少, 则可以使用嵌入式 Sybase SQL Anywhere 或远程 Sybase SQL Anywhere 数据库。
- ◆ 如果您的设备最多为 40,000 个, 可以使用 Microsoft SQL Server 或 Oracle。
- ◆ 如果您的设备最多为 100,000 个, 则需要使用 Oracle Enterprise 版本 (启用分区)。

确保要安装外部数据库的服务器满足**数据库要求**。另外, 请确保遵照了《*ZENworks 服务器安装指南*》中的“**外部数据库先决条件**”步骤。

支持的数据库如下:

- ◆ **嵌入式 Sybase SQL Anywhere:** ZENworks 会自动在当前服务器上安装嵌入式数据库。
有关配置信息, 请参见[嵌入式 Sybase SQL Anywhere 数据库配置 \(第 15 页\)](#)。
- ◆ **远程 Sybase SQL Anywhere:** 此数据库必须已存在于网络内的一个服务器上。建议使用另一个服务器, 而不要使用当前服务器。
有关配置信息, 请参见[远程 Sybase SQL Anywhere 数据库配置 \(第 15 页\)](#)。
- ◆ **Microsoft SQL Server:** 您可以创建数据库, 或使用 Microsoft SQL Server 上的现有数据库。
有关配置信息, 请参见[Microsoft SQL Server 数据库配置 \(第 16 页\)](#)。
- ◆ **Oracle:** 如果您选择 Oracle 数据库, 则会启用分区确认选项。只有 Oracle Enterprise 版本支持此分区功能。Oracle Standard 版本不支持分区功能。我们建议使用分区, 因为它可以提高应用程序的性能和易管理性。
 - ◆ 选择是, 让 ZENworks 对 Oracle 数据库使用分区。否则, 请选择否, 不要对 Oracle 数据库使用分区。
有关配置信息, 请参见[Oracle 服务器数据库配置 \(第 18 页\)](#)。

8 单击**下一步**。

9 选择管理区域的证书颁发机构 (CA) 类型。

- ◆ **内部 CA:** 系统会自动生成证书。
- ◆ **外部 CA:** 选择**安全证书 (.p12 或 .pfx)**、**根证书和包含私用密钥的服务器证书**或**根证书和服务器证书**。

9a 根据所需的证书指定细节:

- ◆ **安全证书 (.p12 或 .pfx)**
 - ◆ **安全证书:** 此证书将服务器证书、任何中间证书链和私用密钥储存在以口令保护的加密文件中。它支持 .p12 或 .pfx 文件格式。
 - ◆ **口令:** 安全证书文件的口令。
- ◆ **根证书和包含私用密钥的服务器证书**
 - ◆ **根证书:** 证书树中由对服务器证书和任何中间证书链签名的 CA 所颁发的顶层证书。它支持 .pem、.crt、.cer、.der、.p7b 或 .p7c 文件格式。
 - ◆ **服务器证书:** 用于 ZENworks 服务器的签名证书。它支持 .pem、.crt、.cer、.der、.p7b 或 .p7c 文件格式。
 - ◆ **私用密钥:** 与签名服务器证书关联的私用密钥文件。它支持 .der 文件格式。

◆ 根证书和服务器证书

要使用**根证书和服务器证书**，必须事先通过生成 **CSR** 链接生成 CSR。

- ◆ **根证书:** 证书树中由对服务器证书和任何中间证书链签名的 CA 所颁发的顶层证书。它支持 .pem、.crt、.cer、.der、.p7b 或 .p7c 文件格式。
- ◆ **服务器证书:** 用于 ZENworks 服务器的签名证书。它支持 .pem、.crt、.cer、.der、.p7b 或 .p7c 文件格式。

9b 单击完成。

ZENworks 配置随即开始，这可能需要几分钟时间。配置过程将在后台继续，即使您关闭浏览器或者浏览器超时，也是如此。

以后在管理区域中部署主服务器时，必须使用同一个 CA 来创建安全证书，该证书包含部署第一个主服务器时建立的私用密钥。

配置 ZENworks 后，可以从主页中使用 ZENworks 控制台来访问 ZENworks Configuration Management 功能。

4.1.1 嵌入式 Sybase SQL Anywhere 数据库配置

选择**嵌入式 Sybase SQL Anywhere** 来储存 ZENworks 和审计数据。如果您选择嵌入式数据库选项，则不需要为 ZENworks 和审计做进一步的数据库配置。

如果您为审计选择**远程 Sybase SQL Anywhere**，请参见[远程 Sybase SQL Anywhere 数据库配置 \(第 15 页\)](#)。

4.1.2 远程 Sybase SQL Anywhere 数据库配置

要使用 ZENworks 安装程序安装 OEM Sybase，请先结合 -c 参数执行安装程序以创建数据库。然后，运行此主服务器，并在此页中选择**远程 Sybase SQL Anywhere** 数据库。

有关信息，请参见《[ZENworks 服务器安装指南](#)》中的“[执行外部 ZENworks 数据库安装](#)”。

远程 Sybase SQL Anywhere 数据库必须位于网络中的其他服务器上。建议使用另一个服务器，而不要使用当前服务器。

- 1 指定现有 ZENworks 数据库所在的服务器的以下信息：
 - ◆ **服务器地址：**远程 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器的有效 IP 地址或完全限定的域名 (FQDN)。
 - ◆ **端口：**远程 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器使用的端口。默认端口为 2638。
 - ◆ **数据库名称：**现有数据库的名称。
 - ◆ **用户名：**对该数据库具有读 / 写访问权限的用户名。
 - ◆ **口令：**用于访问数据库的用户名的有效口令。
 - ◆ **服务器名：**远程 Sybase SQL Anywhere 数据库服务器的名称。
- 2 单击下一步并继续配置审计数据库。
- 3 指定现有审计数据库所在的服务器的信息。这些字段与 ZENworks 数据库的字段相同（[步骤 1](#)）。审计数据库的默认端口为 2639。
- 4 单击下一步并继续配置证书颁发机构。有关信息，请参见 [步骤 9（第 15 页）](#) 中的 [配置第一个主服务器](#)。

4.1.3 Microsoft SQL Server 数据库配置

可以在配置 ZENworks 期间使用 [创建数据库](#) 选项创建数据库，也可以使用 ZENworks 数据库安装方法单独创建数据库，然后选择 [现有数据库](#) 选项。有关信息，请参见《[ZENworks 服务器安装指南](#)》中的“[执行外部 ZENworks 数据库安装](#)”。

您可以创建数据库，或使用 Microsoft SQL Server 上的现有数据库。

- ◆ [创建数据库（第 16 页）](#)
- ◆ [现有数据库（第 17 页）](#)

创建数据库

- 1 指定 ZENworks 可用于连接到服务器的以下信息：
 - ◆ **服务器地址：**Microsoft SQL Server 的有效 IP 地址或完全限定的域名 (FQDN)。
 - ◆ **端口：**Microsoft SQL Server 使用的端口。默认端口为 1433。
 - ◆ **命名实例：**ZENworks 数据库所在的 Microsoft SQL Server 实例的名称。

重要：您必须知道安装 Microsoft SQL Server 时使用的是 Windows 鉴定还是混合模式鉴定。确保所选的选项与 Microsoft SQL Server 选项一致，否则，鉴定将会失败。

- 2 选择 [创建数据库](#)。
- 3 选择鉴定模式。根据鉴定类型（Windows 或 SQL Server），将显示以下信息：
 - ◆ **用户名：**指定拥有系统管理员许可权限的用户。
 - 对于 **Windows 鉴定**，请指定 Microsoft SQL Server 或域（Microsoft Active Directory 或 Novell eDirectory）中的管理员用户名。
 - 对于 **SQL 鉴定**，请指定系统管理员用户名。
 - ◆ **口令：**指定用于访问数据库的有效口令。

- ◆ **域**：如果您选择了 **Windows 鉴定**，则会启用此字段。指定完全限定的域名 (FQDN) 或主机名。
- 4 单击**下一步**。
 - 5 请指定下列信息：
 - ◆ **数据库位置**：Microsoft SQL Server 上用于储存数据库文件的文件夹路径。例如 C:\Database。
 - ◆ **数据库名称**：ZENworks 数据库的唯一名称。
 - 6 选择鉴定模式。根据鉴定类型（Windows 或 SQL Server），将显示以下信息：
 - ◆ **用户名**：指定 ZENworks 数据库的用户。
对于 **Windows 鉴定**，请指定 Microsoft SQL Server 所在的设备或域 (Microsoft Active Directory) 中的某个用户名。
对于 **SQL 鉴定**，请指定不在 Microsoft SQL Server 中的用户名。
 - ◆ **口令**：如果您选择了 **Windows 鉴定**，则会启用此字段。指定用于访问数据库的有效口令。
 - ◆ **域**：如果您在“用于 ZENworks 的 Microsoft SQL Server 配置”页上选择 **Windows 鉴定**，并在本页上选择 **Windows 鉴定** 选项，将会启用此字段。指定完全限定的域名 (FQDN) 或主机名，并确保该 FQDN 可访问。
 - 7 单击**下一步**并继续配置 **审计数据库**。这些字段与 ZENworks 数据库的相应字段相同。
 - 8 单击**下一步**并继续配置**证书颁发机构**。有关信息，请参见 [步骤 9（第 15 页）](#) 中的 [配置第一个主服务器](#)。

现有数据库

可以使用 ZENworks 数据库安装方法创建数据库。

- 1 指定 ZENworks 可用于连接到服务器的以下信息：
 - ◆ **服务器地址**：Microsoft SQL Server 的有效 IP 地址或完全限定的域名 (FQDN)。
 - ◆ **端口**：Microsoft SQL Server 使用的端口。默认端口为 1433。
 - ◆ **命名实例**：ZENworks 数据库所在的 Microsoft SQL Server 实例的名称。
- 2 选择**现有数据库**。
- 3 单击**下一步**。
- 4 指定现有 ZENworks 数据库的以下信息：
 - ◆ **数据库名称**：指定使用 ZENworks 数据库创建程序（setup.exe -c 或 setup.sh -c）创建的数据库名称。
- 5 选择鉴定模式。根据鉴定类型（Windows 或 SQL Server），将显示以下信息：
 - ◆ **用户名**：指定通过 ZENworks 数据库创建程序创建数据库时所用的相同用户名。
 - ◆ **口令**：指定用于访问数据库的有效口令。
 - ◆ **域**：如果您选择了 **Windows 鉴定**，则会启用此字段。指定完全限定的域名 (FQDN) 或主机名。
- 6 单击**下一步**并继续配置 **审计数据库**。这些字段与 ZENworks 数据库的相应字段相同。
- 7 单击**下一步**并继续配置**证书颁发机构**。有关信息，请参见 [步骤 9（第 15 页）](#) 中的 [配置第一个主服务器](#)。

4.1.4 Oracle 服务器数据库配置

可以在配置 ZENworks 期间使用 **创建用户概要** 选项创建用户概要，也可以使用 ZENworks 数据库安装方法单独创建用户概要，然后选择 **现有用户概要** 选项。有关信息，请参见《ZENworks 服务器安装指南》中的“**执行外部 ZENworks 数据库安装**”。

- ◆ [创建用户概要](#)（第 18 页）
- ◆ [现有用户概要](#)（第 19 页）

创建用户概要

要让 ZENworks 使用 **新用户概要** 连接到 Oracle 服务器，请执行以下操作：

1 指定 ZENworks 可用于连接到 Oracle 服务器的以下信息：

- ◆ **服务器地址：** Oracle 服务器的有效 IP 地址或完全限定的域名 (FQDN)。
- ◆ **端口：** ZENworks 数据库服务器使用的端口。默认端口为 1521。
- ◆ **服务名称：** 为了建立 Oracle 服务器连接，请指定有效的服务名称。

Oracle 用户概要： 用户概要选项用于设置外部 Oracle 数据库概要以配置 ZENworks。您可以创建新的用户概要，或使用 Oracle 数据库服务器上的现有概要。

2 选择 **新建用户概要**。

3 如果您要创建用户概要，请指定有权创建用户概要的管理人员的用户身份凭证。

- ◆ **用户名：** 对该数据库具有读 / 写访问权限的用户名。
- ◆ **口令：** 用于访问数据库的用户名的有效口令。

4 单击 **下一步**。

5 请指定以下信息：

- ◆ **用户名：** 指定 ZENworks 数据库的新用户名。用户名最多可包含 30 个字符，并且不能包含空格或特殊字符，例如 (@ [] / : * ? | > < " & % { } ; , ^ + - = () ! ~ ` .)。用户名不能是数据库保留字，并且不能以数字开头。
- ◆ **口令：** 指定用于访问 ZENworks 数据库的有效口令。口令最多可包含 30 个字符，并且不能包含特殊字符，例如 (; : " / @ % ? { })。口令不能是数据库保留字，并且不能以数字开头。
- ◆ **确认口令：** 使用此字段可以确认是否输入了正确口令。如果两个口令不匹配，当您单击 **下一步** 后，系统会显示错误讯息。此时您必须重新输入正确的口令。

6 为 ZENworks 数据库所需的表空间选择 **让 ZENworks 创建表空间** 或 **让 Oracle DBA 创建表空间**。

如果您希望由 ZENworks 数据库创建表空间，请选择 **让 ZENworks 创建表空间**。请指定以下信息：

- ◆ **表的表空间名称：** 指定表的表空间名称。该名称必须唯一并以 [a-z] | [A-Z] 开头，此外还必须符合 Oracle 表空间命名约定。
- ◆ **索引的表空间名称：** 指定索引的表空间名称。该名称必须唯一并以 [a-z] | [A-Z] 开头，此外还必须符合 Oracle 表空间命名约定。
- ◆ **表的 DBF 文件位置：** 指定 dbf 的完全限定文件路径，该路径必须唯一。指定的文件夹物理路径必须是现有路径。
- ◆ **索引的 DBF 文件位置：** 指定 DBF 的完全限定文件路径，该路径必须唯一。指定的文件夹物理路径必须是现有路径。

或者

如果您希望由数据库管理员创建表空间，请选择**让 Oracle DBA 创建表空间**。请指定以下信息：

- ◆ **表的表空间名称：**位于 Oracle 服务器上的表的表空间名称。
- ◆ **索引的表空间名称：**位于 Oracle 服务器上的索引的表空间名称。

重要：如果您使用了自动储存管理 (ASM) 或其他某种磁盘储存，请选择**让 Oracle DBA 创建表空间**。

- 7 单击**下一步**并继续配置**审计数据库**。这些字段与 ZENworks 数据库的相应字段相同。
- 8 单击**下一步**并继续配置**证书颁发机构**。有关信息，请参见**步骤 9 (第 15 页)**中的**配置第一个主服务器**。

现有用户纲要

可以使用 ZENworks 数据库安装方法创建用户纲要。有关信息，请参见《*ZENworks 服务器安装指南*》中的“**执行外部 ZENworks 数据库安装**”。

要让 ZENworks 使用**现有用户纲要**连接到 Oracle 服务器，请执行以下操作：

- 1 指定 ZENworks 可用于连接到 Oracle 服务器的以下信息：
 - ◆ **服务器地址：**Oracle 服务器的有效 IP 地址或完全限定的域名 (FQDN)。
 - ◆ **端口：**ZENworks 数据库服务器使用的端口。默认端口为 1521。
 - ◆ **服务名称：**为了建立 Oracle 服务器连接，请指定有效的服务名称。

Oracle 用户纲要：用户纲要选项用于设置外部 Oracle 数据库纲要以配置 ZENworks。您可以创建新的用户纲要，或使用 Oracle 数据库服务器上的现有纲要。
- 2 选择**现有用户纲要**。
- 3 单击**下一步**。
- 4 请指定以下信息：
 - ◆ **用户名：**有权创建表、视图、过程、序列和触发器的现有 ZENworks 数据库用户的用户名。
 - ◆ **口令：**用于访问数据库的有效口令。
- 5 指定 ZENworks 的表空间名称：
 - ◆ **表的表空间名称：**表的表空间名称。此名称应与**用户名**字段中指定的现有用户名关联
 - ◆ **索引的表空间名称：**索引的表空间名称。此名称应与**用户名**字段中指定的现有用户名关联。
- 6 单击**下一步**继续配置**审计数据库**。这些字段与 ZENworks 数据库的相应字段相同。
- 7 单击**下一步**并继续配置**证书颁发机构**。有关信息，请参见**步骤 9 (第 15 页)**中的**配置第一个主服务器**。

4.2 配置其他主服务器

在 ZENworks 管理区域中配置其他主服务器：

- 1 部署 ZENworks Appliance。有关信息，请参见**第 3 章“设备部署” (第 11 页)**。
- 2 在支持的 Web 浏览器中启动该 URL。
该 URL (https://<FQDN>:9443 或 https://<IP 地址>:9443) 显示在设备控制台上。

- 3 使用您在执行中的 时使用的 root 或 [步骤 2 zenadmin 第 3.2 节“配置设备设置” \(第 11 页\)](#) 身份凭证登录到 ZENworks Appliance。
当您首次登录时，系统会提示您配置 ZENworks Appliance。
- 4 确认是否符合“配置 ZENworks 管理区域”页上的先决条件。
您应该根据自己要使用 ZENworks 的方式，准备好完成配置所需的信息。
要添加到现有 ZENworks 管理区域的服务器的要求：
 - ◆ 区域主服务器的 DNS 名称或 IP 地址
 - ◆ 用于添加新主服务器的区域管理员身份凭证
 - ◆ 仅当区域中的所有主服务器都升级到 ZENworks 之后，才可以添加其他主服务器
- 5 对于管理区域类型，选择[如果此服务器正添加到现有的 ZENworks 管理区域](#)，然后单击[添加新的主服务器](#)。
- 6 指定以下内容：
 - ◆ **服务器地址**：第一个主服务器的 IP 地址或 FQDN。
 - ◆ **端口**：管理区域中第一个主服务器使用的端口。默认端口为 443。
 - ◆ **用户名**：ZENworks 管理区域的管理员用户名。
 - ◆ **口令**：ZENworks 管理区域的管理员口令。
- 7 单击[下一步](#)。
- 8 在“未知证书”对话框中验证证书，然后单击[接受](#)以便与第一个主服务器进行安全通讯。
- 9 指定其他主服务器的证书细节。
 - ◆ 如果在第一个主服务器中使用了内部证书，ZENworks 将检测该内部证书，并自动颁发该证书。
 - ◆ 如果在第一个主服务器中使用了外部证书，请选择所需的证书（[包含私用密钥的服务器证书](#)或[服务器证书](#)）。如果您使用了[生成 CSR 链接](#)，请上载[服务器证书](#)。根据证书指定以下细节：
 - ◆ **服务器证书**：浏览到要用于此服务器的签名证书。
 - ◆ **私用密钥文件**：如果您选择了[包含私用密钥的服务器证书](#)选项，将会启用此字段。浏览到与签名证书关联的 **.der** 私用密钥文件。
- 10 单击[完成](#)。
ZENworks 配置随即开始，这可能需要几分钟时间。配置过程将在后台继续，即使您关闭浏览器或者浏览器超时，也是如此。

4.3 日志

在配置 ZENworks 之前，所有日志都储存在 `/var/opt/novell/jetty/logs/jetty.stderrout.out` 位置。

在配置 ZENworks 期间和配置之后，所有日志都储存在 `/var/opt/novell/log/zenworks` 位置。

5 设备管理

ZENworks Appliance 中提供了一个基于 Web 的界面用于管理设备。该用户界面可帮助您在 ZENworks 主服务器上配置以及执行操作。系统会根据登录的用户显示相应的磁贴。

要管理 ZENworks，请参见第 6 章“ZENworks 系统管理”（第 27 页）。

ZENworks Appliance 允许您重新配置设备的设置，例如管理口令、网络设置和证书设置。

ZENworks Appliance 支持 root 和 zenadmin 用户。如果您要对设备和 ZENworks 执行任何操作，必须使用 root 用户身份。

管理 ZENworks Appliance：

- 1 在支持的 Web 浏览器上，启动用于访问管理控制台的 URL。
该 URL（https://<FQDN>:9443 或 https://<IP 地址>:9443）显示在设备控制台上。
- 2 指定登录凭证，然后单击登录。
“设备配置”中会显示以下选项：
 - ◆ 第 5.1 节“Ganglia 配置”（第 21 页）
 - ◆ 第 5.2 节“Ganglia 监视”（第 22 页）
 - ◆ 第 5.3 节“网络”（第 23 页）
 - ◆ 第 5.4 节“时间”（第 23 页）
 - ◆ 第 5.5 节“储存”（第 23 页）
 - ◆ 第 5.6 节“系统服务”（第 23 页）
 - ◆ 第 5.7 节“防火墙”（第 24 页）
 - ◆ 第 5.8 节“管理口令”（第 24 页）
 - ◆ 第 5.9 节“现场增补程序”（第 25 页）
 - ◆ 第 5.10 节“联机更新”（第 25 页）
 - ◆ 第 5.11 节“关闭和重新启动 ZENworks Appliance”（第 26 页）

5.1 Ganglia 配置

Ganglia 是一个可缩放的分布式监视系统，可让您收集有关 ZENworks Appliance 系统的信息。可监视的默认度量包括 CPU、磁盘、负载、内存、网络和进程。

注释： Ganglia 配置和 Ganglia 监控服务默认处于停止状态。如果需要，您可以手动启动 Ganglia 配置和 Ganglia 监控服务。有关启用 Ganglia 监视功能的详细信息，请参见[启用 Ganglia 监视功能](#)（第 22 页）。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击 **Ganglia 配置**。
- 2 您可以更改以下配置选项：
 - ◆ **启用全面监视服务：** 选择此选项可接收和储存来自其他设备的度量，并允许在 ZENworks Appliance 所在的同一台设备上运行 Ganglia Web 界面。

您可通过清除此选项来禁用 Ganglia 监视。仅当您想要对 ZENworks Appliance 使用某个监视系统，或者想要配置一台专用设备来查看监视信息时，才可以执行此操作（要实现此目的，可以选择下面的**单路广播**，然后指定储存监视信息的设备的 DNS 名称或 IP 地址）。
 - ◆ **对此设备启用监视：** 选择此选项可对此设备启用 Ganglia 监视。
 - ◆ **多路广播：** 选择此选项可向网络中的其他设备发送监视信息。
 - ◆ **单路广播：** 选择此选项可向单个目标发送监视信息。
 - ◆ **发布到：** 指定当 Ganglia 以单路广播模式运行时，要将监视信息发送到的服务器。
 - ◆ **监视工具选项：** 选择此选项可让监视工具使用类似于 `http://:9080/gweb/` 的，通过 HTTP 端口 9080 访问此服务器。
- 3（可选）单击**重置数据库**，以从此设备中去除所有现有的 Ganglia 度量。

此选项不适用于 ZENworks 数据库。
- 4 单击**确定**。

有关如何对 ZENworks Appliance 使用 Ganglia 监视的详细信息，请参见[第 5.2 节“Ganglia 监视”](#)（第 22 页）。

5.1.1 启用 Ganglia 监视功能

通过启动以下服务启用 Ganglia 监视功能：

- ◆ `novell-gmond.service`
- ◆ `novell-gmetad.service`
- ◆ `apache2.service`

要暂时启动服务，请运行 `systemctl start < 服务名称 >` 命令。

注释： 每次重新启动设备时，都应运行该命令以启动该监视服务。

要永久启用服务，请运行 `systemctl enable < 服务名称 >` 命令。

5.2 Ganglia 监视

Ganglia 是一个可缩放的分布式监视系统，可让您收集有关 ZENworks Appliance 系统的信息。可监视的默认度量包括 CPU、磁盘、负载、内存、网络和进程。有关详细信息，请参见[Ganglia](#)。

5.3 网络

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**网络**。
- 2 在 **DNS 配置**下，您可以修改 ZENworks Appliance 网络的名称服务器、搜索域和网关设置。
- 3 在 **NIC 配置**下，单击 **ID** 可修改与设备关联的任何网络接口控制器 (NIC) 的 IP 地址、主机名和网络掩码（如果为 ZENworks Appliance 配置了多个 NIC，您还可以配置其他 NIC）。
- 4 单击**确定**，然后重新启动设备以反映更改。
- 5 （可选）在**设备管理 UI（端口 9443）访问限制**中，指定您要允许其访问 ZENworks Appliance 的任何网络的 IP 地址。如果将此字段保留空白，则任何网络都可访问 ZENworks Appliance。
- 6 单击**确定**。

5.4 时间

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**时间**。
- 2 更改所需的时间配置选项：
 - ◆ **NTP 服务器**：指定要用于时间同步的 NTP 服务器。可以指定多个服务器，用空格分隔即可。
 - ◆ **地区**：选择 ZENworks Appliance 所在的区域。
 - ◆ **时区**：选择 ZENworks Appliance 所在的时区。
 - ◆ **硬件时钟设置为 UTC**
- 3 单击**确定**。

5.5 储存

如果您创建了硬盘分区（/vastorage 和 /var），ZENworks Appliance 提供了一些工具供您扩展 /vastorage 和 /var 分区的储存空间。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**储存**。
- 2 请使用虚拟化平台供应商提供的工具来扩展您要扩展的分区所在的虚拟磁盘。
- 3 在**包含未分配可用空间的设备磁盘**中，选择要扩展的分区。
- 4 单击**扩展分区**。
设备服务将会停止，选定分区会扩展为其相应磁盘的大小，然后设备服务将会重新启动。
- 5 重新启动设备，使操作系统能够检测到已扩展的磁盘。

5.6 系统服务

在 ZENworks Appliance 上运行的服务的列表。以下系统服务可用：

- ◆ SSH
- ◆ 代理 DHCP

在“系统服务”页中，您可以执行以下操作：

- ◆ [第 5.6.1 节“启动、停止或重新启动系统服务”](#)（第 24 页）
- ◆ [第 5.6.2 节“将系统服务设置为自动或手动启动”](#)（第 24 页）

5.6.1 启动、停止或重新启动系统服务

- 1 在“系统服务”页中，选择要启动、停止或重新启动的服务。
- 2 单击**操作**，然后单击**启动、停止或重新启动**。

5.6.2 将系统服务设置为自动或手动启动

- 1 在“系统服务”页中，选择要设为自动或手动启动的服务。
- 2 单击**选项**，然后单击**设置为自动**或**设置为手动**。

如果您选择**设置为自动**，则 SSH 服务会在您启动设备时自动启动。

如果选择**设置为手动**，您在启动设备后，需要手动启动或停止 SSH 服务。

5.7 防火墙

在配置期间，设备上的一些端口是打开的。您可以从 ZENworks Appliance 上查看当前防火墙配置。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**防火墙**。
端口号及其当前状态即会显示。

如果您设置了防火墙，必须允许所列的端口号，以确保能够顺畅使用 ZENworks Appliance。最佳做法是保留默认端口，不要更改任何端口号。

5.8 管理口令

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**管理口令**。
- 2 指定 root 和 zenadmin 管理员的新口令。
如果您要更改 root 口令，必须先指定当前 root 口令。
- 3 （可选）选择或清除**允许 root 用户访问 SSH**。如果选择此选项，则 root 用户可通过 SSH 访问设备。如果未选择此选项，则只有 zenadmin 用户可以通过 SSH 访问设备。
- 4 单击**确定**。

5.9 现场增补程序

“现场增补程序”页可让您管理 ZENworks Appliance 的现场测试增补程序。您可以安装新的增补程序（包含问题修复程序），查看当前安装的增补程序，以及卸载增补程序。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**现场增补程序**。
- 2（可选）安装下载的增补程序：
 - 2a 从 [下载站点](#)将增补程序下载到您的设备上。
 - 2b 在“现场测试增补程序”页上，单击**浏览**选择下载的增补程序。
 - 2c 单击**安装**。
- 3（可选）管理安装的增补程序：
 - 3a 在**管理安装的增补程序**下面的**增补程序名称**列中，选择您要卸载的增补程序。
 - 3b 单击**卸载最近安装的增补程序**。
只能卸载最近安装的增补程序。

5.10 联机更新

您可以使用联机更新来更新设备。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**联机更新**。

可以执行以下操作：

- ◆ **注册**：可让您注册到 Micro Focus Customer Center (MFCC) 服务器或本地 Subscription Management Tool (SMT) 服务器，您可以从该服务器下载并自动安装软件更新，以更新产品。

要注册联机更新服务，请执行以下操作：

1. 单击“注册”选项卡。
2. 选择本地 **SMT** (Subscription Management Tool) 或 **Novell Customer Center** (NCC) 服务类型。

根据服务类型指定以下信息：

本地 SMT

- ◆ **主机名**：要从中下载更新的服务器的主机名。
- ◆ **SSL 证书 URL（可选）**：用来与服务器通讯的 SSL 证书。
- ◆ **名称空间路径（可选）**：文件或目录的名称空间。

Novell Customer Center

- ◆ **电子邮件**：用于在 ZENworks Suite 上接收更新的电子邮件地址。
- ◆ **激活密钥**：服务器基础许可证的激活密钥。
- ◆ **允许发送数据**：选择如何接收**硬件配置文件**或**可选信息数据**。

3. 单击**注册**。

- ◆ **现在更新**：注册后，单击**立即更新**以触发下载的更新。
- ◆ **日程安排**：注册后，您可以配置要下载的更新类型，以及是否自动同意许可条款。

要安排联机更新，请执行以下操作：

1. 单击**日程表**选项卡。
 2. 选择下载更新的日程安排（手动、每日、每周、每月）。
- ◆ **查看信息**：显示已安装和已下载的软件更新列表。
 - ◆ **刷新**：在设备上刷新更新状态。

5.11 关闭和重启动 ZENworks Appliance

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的“设备配置”部分，单击**重引导**或**停机**。
这会重启动或关闭 ZENworks Appliance。

6 ZENworks 系统管理

该用户界面可帮助您在 ZENworks 主服务器上配置以及执行操作。系统会根据登录的用户显示相应的磁贴。

在 ZENworks 上，root 或 zenadmin 用户拥有所有特权。zenadmin 用户充当 ZENworks 管理员在 ZENworks 中执行日常活动。

root 和 zenadmin 可以执行以下操作：

- ◆ 浏览设备系统的所有文件和文件夹
- ◆ 查看日志
- ◆ 查看和编辑日志配置
- ◆ 查看和编辑 ZENworks 配置设置
- ◆ 重新启动设备和 ZENworks
- ◆ 启动终端并执行 ZENworks 命令

管理 ZENworks Appliance：

- 1 在支持的 Web 浏览器上启动用于访问管理控制台的 URL。

例如：<https://<FQDN>:9443> 或 <https://<IP 地址>:9443>

- 2 指定登录凭证，然后单击 **登录**。

如果您以 root 或 zenadmin 用户身份登录，“ZENworks”部分会显示以下选项：

- ◆ [第 6.1 节“ZENworks 配置”](#)（第 27 页）
- ◆ [第 6.2 节“终端和文件资源管理器”](#)（第 29 页）
- ◆ [第 6.3 节“日志”](#)（第 31 页）
- ◆ [第 6.4 节“日志配置”](#)（第 31 页）
- ◆ [第 6.5 节“ZENworks 控制中心”](#)（第 32 页）

6.1 ZENworks 配置

“ZENworks 配置”页只会在 ZENworks 配置成功后启用。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的 **ZENworks** 部分，单击 **ZENworks 配置**。

“ZENworks 配置”页包含“摘要”、“基本”和“高级”视图。

使用“摘要”视图可以查看 ZENworks 主服务器细节。这包括有关证书、ZENworks 数据库、ZENworks 审计数据库的信息和设备细节，例如所用的超级管理程序类型、操作系统、RAM、文件系统和 HDD 细节。

设备中内置了 43 GB 的 rootfs 文件系统（安装在根目录中）。添加的附加硬盘将挂接到 /dev/sdb1 并装入到 /vastorage。所有 ZENworks 相关配置、日志文件、备份文件、证书和二进制文件都储存在附加硬盘中。

单击打开 **ZENworks 控制中心** 即可使用 ZENworks。

“基本”视图以单个配置值的形式显示常用的服务器配置设置。您可以编辑常用的 ZENworks 相关设置。

例如，您可以通过更改默认值来配置 **HTTP 线程计数**，保存新的设置，然后重新启动“重新启动服务”页中显示的待发服务。

“基本”视图中提供了以下选项：


- ◆ **保存：**保存修改的设置。
- ◆ **刷新：**刷新所有 ZENworks 配置。
- ◆ **将所有值重置为默认值：**将设置还原为自上次应用 ZENworks 系统更新后的状态。
- ◆ **重新启动服务：**可让您选择为反映配置更改而需重新启动的服务。

如果与 ZENworks 进程关联的配置文件中发生更改，系统将自动确定此项更改，并在“重新启动服务”页中列出该进程。

在“高级”视图中，可以查看、配置或编辑与 ZENworks 相关的任何服务器配置文件，例如 ZENServer、Tomcat、CASA、datamodel、ZENLoader 和 ZMAN。您可以在“ZENworks 主服务器”中查看所有相关的服务器配置文件。

文件默认处于只读模式。要编辑某个文件，请切换到**编辑模式**，更改所需的文件内容，然后单击**保存**。这将对文件做出更改，然后，您必须通过单击**重新启动服务**来重新启动相应的进程。

“高级”视图中提供了以下选项：

- ◆ **编辑模式：**可让您在编辑器中切换或编辑服务器配置文件。
- ◆ **重新装载：**从文件系统装载服务器配置文件。浏览器编辑器中所有未保存的更改都将丢失。
- ◆ **重置为默认值：**将文件还原为自上次应用 ZENworks 系统更新后的状态。
- ◆ **保存：**将服务器配置文件保存到文件系统。
- ◆ **全部刷新：**刷新所有 ZENworks 配置。
- ◆ **下载：**下载服务器配置文件。
- ◆ **下载所有文件：**下载左侧窗格中显示的所有服务器配置文件夹。设备将创建可供下载的压缩文件存档。
- ◆ **将所有值重置为默认值：**将所有文件还原为自上次应用 ZENworks 系统更新后的状态。
- ◆ **选择路径：**单击选择路径  图标可以复制配置文件的物理路径。
- ◆ **重新启动服务：**可让您选择为反映配置更改而需重新启动的服务（在“基本”或“高级”视图中）。

如果与 ZENworks 进程关联的配置文件中发生更改，系统将自动确定此项更改，并在“重新启动服务”页中列出该进程。

6.2 终端和文件资源管理器

使用此磁贴可以起动文件系统资源管理器和终端的集成视图。

- ◆ 第 6.2.1 节“终端”（第 29 页）
- ◆ 第 6.2.2 节“文件资源管理器”（第 30 页）

6.2.1 终端

需要运行 SSH 服务才能使终端正常工作。出于安全方面的原因，默认情况下不会启动 SSH 服务。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的**设备配置**中，单击**系统服务**图标。
- 2 在“系统服务”页上选择 **SSH 服务**。
- 3 单击**操作**，然后单击**启动**。

如果您希望 SSH 服务在设备重引导后自动重新启动，请将 SSH 服务设置为**自动**。

- 4 在 ZENworks Appliance 主页上的 **ZENworks** 部分，单击**终端和文件资源管理器**

新的浏览器窗口中将起动两个框架，分别显示**文件资源管理器**（用于执行文件操作）和**终端**。每当您关闭终端浏览器或选项卡时，系统都会显示一条确认讯息。

如果您以 zenadmin 或 root 用户身份登录，则可以打开终端会话。zenadmin 用户可以执行 zman、zac 和 novell-zenworks-configure 等 ZENworks 命令。


您可以使用嵌入式文件资源管理器执行文件操作，该工具可让您在本地与远程文件系统之间传送内容。您还可以打开源来自于远程文件系统上任何文件夹中的新终端。

可以通过单击**新建终端**起动多个终端。默认情况下，最多可以起动五个终端。

为终端配置非默认值：

- 1 转到 /etc/opt/novell/base
- 2 打开 terminal_config.properties 文件。
- 3 将 maxTerminalsPerBrowser 的值更改为所需值，然后保存文件。

为终端选择主题（前景和背景颜色）：

- 1 单击**设置**  图标，然后选择所需的终端主题。

创建主题：

- 1 转到 /etc/opt/novell/base
- 2 打开 terminal-themes.xml 文件。
- 3 添加您自己的主题，然后保存文件。例如：

```
<theme>
  <name>example</name>
  <background-color>#000000</background-color>
  <foreground-color>yellow</foreground-color>
</theme>
```

6.2.2 文件资源管理器











1 在 ZENworks Appliance 主页上的 **ZENworks** 部分，单击**终端和文件资源管理器**。

新的浏览器窗口中将启动两个框架，分别显示**文件资源管理器**（用于执行文件操作）和**终端 (SSH)**。

如此，您便可以对文件和文件夹执行操作。

- ◆ 可执行哪些文件操作取决于用户的特权（POSIX 文件许可权限）。
- ◆ 如果您以 zenadmin 身份登录，则所有文件操作都以 zenadmin 用户身份执行。
- ◆ 如果您以 root 身份登录，则所有文件操作都是以 root 用户身份执行。
- ◆ 表格视图中提供了一个上下文菜单，其中包括以下选项：**打开终端、刷新、上载、删除和重命名**。
- ◆ 设备文件系统的树视图以树型结构显示设备文件系统。树视图中只显示文件夹。可用的选项如下：**打开终端、刷新、剪切、复制、粘贴、删除、重命名、新建文件夹、下载和“上载”**。
- ◆ 使用文件资源管理器可以浏览设备的 (SLES - Unix) 文件系统，以及执行浏览路径导航、上载、下载、刷新、重命名、创建、删除或 CCP 操作（剪切、复制和粘贴）。

文件路径下显示了一个工具栏，您可以执行以下操作：

图标	名称	说明
	终端设置	更改终端主题显示设置。
	选择路径	选择要在浏览路径中显示的文件路径。
	设置	配置显示或隐藏文件。
/	浏览路径	显示选定文件或文件夹的路径。
	父目录	在表格视图中显示父文件夹的内容。
	下载	下载指定文件夹下的文件和文件夹。
	上载	支持多文件上载，不支持文件夹上载。
	新建文件夹	在当前文件夹中创建一个文件夹。
	新建文件	在当前文件夹中创建一个新文件。
	刷新	更新表格视图以显示设备中的最新内容。
	删除	可让您删除指定文件夹下的多个文件和文件夹。

6.3 日志

在 ZENworks Appliance 上监视的所有日志文件都是以虚拟树型结构的形式组织的，系统会显示特定文件或文件夹的路径。可以在“末尾”模式或“从开头查看”模式下查看日志文件。

在“末尾”模式下，日志文件将从其末尾开始显示。

在“从开头查看”模式下，日志文件将从其开头开始显示。每当日志文件跨多个文件版本时，就会从该文件的第一个版本开始显示内容。

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的 **ZENworks** 部分，单击**日志**。

如此，您便可以查看 ZENworks 主服务器的日志。日志根据设备日志、操作系统日志和 ZENworks 日志分类。在 ZENworks 内部，日志根据不同的 ZENworks 组件分类。

“日志”中提供了以下选项：

- ◆ **查看、从头查看和刷新**
- ◆ 使用**下载**可以下载日志文件或文件夹。
- ◆ 使用**恢复**和**暂停**可以跟踪日志文件以查看最新信息。您可以通过指定以秒为单位的**刷新**时间来配置跟踪的刷新间隔。使用“刷新”可指定两次请求的时间间隔。默认情况下，**刷新**设置为一秒。
指定**要装载的行数**可以控制在跟踪间隔内要检索的行数。默认情况下，**要装载的行数**设置为 100。
控制日志文件的显示速度。日志文件通过按定期时间间隔发出多个 HTTP 请求的方式装载的。每个请求将会装载若干行（行数可配置）。
- ◆ 使用**清除**可以清除当前显示的日志，但日志并不会从 ZENworks Appliance 中清除。要查看已清除的日志，请启动日志文件。
- ◆ 使用**搜索**可以根据搜索准则过滤日志。您可以在终端中使用 `tail` 和 `grep` 来监视日志文件。日志查看器提供了一个 GUI 用于跟踪和过滤日志文件中的内容。您可以根据日志级别（例如“信息”、“错误”和“调试”）执行搜索，还可以使用正则表达式（与和或）执行搜索。

6.4 日志配置

如此，您便可以查看、配置或编辑与 ZENworks 相关的任何日志配置文件，例如 ZENServer、ZENLoader、嵌入式数据库、ZMAN、CASA、库存、映像和远程管理。

要启动 ZENworks 日志配置，请执行以下操作：

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的 **ZENworks** 部分，单击**日志配置**。

您可以查看 ZENworks 主服务器上按逻辑分类的所有配置日志文件。“基本”视图显示常用的日志配置设置，您可以设置不同的日志级别，例如，调试、信息、关闭、警告和错误。

“高级”视图中装载了 ZENworks 组件的日志配置文件，您可以编辑配置文件，以调试客户环境中的任何问题。在编辑配置文件后，您可以重新启动服务。您还可以列出修改的文件以及需要重新启动的进程。

例如，默认情况下，Tomcat 最大文件大小为 300 KB。您可以编辑配置文件，将文件大小增大到 400 KB。

“日志配置”的“高级”视图提供以下选项：

- ◆ **编辑模式**：单击**编辑模式**图标可对编辑器中显示的配置文件进行编辑。

- ◆ **重新装载：**重新装载当前对配置文件所做的更改。
- ◆ **重设置为默认值：**将文件还原为自上次应用 ZENworks 系统更新后的状态。
- ◆ **保存：**保存配置文件。

6.5 ZENworks 控制中心

使用 ZENworks 控制中心：

- 1 在 ZENworks Appliance 主页上的 **ZENworks** 部分，单击 **ZENworks 控制中心**。
- 2 在 ZENworks 控制中心登录页上，指定您在配置期间指定的 ZENworks 管理区域身份凭证。

A

查错

以下各节针对您在部署和配置 ZENworks Appliance 时可能遇到的问题提供了解决方案：

显示“java.lang.IllegalStateException：表单过大”错误讯息

来源： ZENworks Appliance。

解释： 如果高级配置选项卡中显示的文件大小超过了默认值 400000 字节（约 400KB），将会显示以下错误讯息：

java.lang.IllegalStateException： 表单过大

操作： 在 start.ini 文件中增大表单内容大小参数：

- 1 转到 /opt/novell/jetty8
- 2 打开 start.ini 文件。
- 3 搜索 `Dorg.eclipse.jetty.server.Request.maxFormContentSize` 参数并增大其值。
- 4 使用 `rcnovell-jetty stop` 命令停止 jetty 服务器。
- 5 使用 `rcnovell-jetty start` 命令启动 jetty 服务器。

在 Citrix XenServer 上检测不到鼠标，或者鼠标无法正常工作

来源： ZENworks Appliance。

解释： 如果您将 ZENworks Appliance OVA 文件部署到了 Citrix XenServer，则在部署后，可能检测不到鼠标，或者鼠标无法正常工作。

操作： 在 Citrix XenCenter 控制台上，运行 `SaX2 -r -a` 命令。

